

SÉRIE 16.000

INTERRUPTORES DE TECLA

ESPECIFICAÇÕES:


CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS: 10A com carga resistiva em 120VCA ou 6A com carga resistiva em 250VCA (contato B).

RESISTÊNCIA DE CONTATO: máximo de 10 miliohms com aplicação de 1A em VCC.

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO: mínimo de 1.000 megaohms.

RIGIDEZ DIELETRICA: 1.000V(RMS) para 1 minuto (mínimo).

TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0°C a 55°C.






REFERÊNCIAS

Referência			
16.101	LIGA	-	LIGA
16.103	LIGA	DESL	LIGA
16.105	(LIGA)	DESL	(LIGA)
16.107	LIGA	DESL	(LIGA)
16.108	LIGA	-	(LIGA)
* 16.123	LIGA	-	DESL
16.127	(LIGA)	-	DESL
16.129	LIGA	-	(DESL)


() momentâneo

* Possíveis opções com lâmpada 120/250VCA




MOLDURAS

M8# - oval



M9# - standard



ATUADORES

T8# - tecla sem lâmpada




T9## - tecla com lente



T10# - tecla com lâmpada




T11## - tecla com lente redonda




Obs.: Os atuadores T9, T10 e T11 estão disponíveis somente na referência 16123 e terminal E2 e S1.

TERMINAIS


E2 - faston 4,8 x 0,8



S1 - solda (standard)



CI - Terminal PC



CONTATOS

S - Standard

6A com carga resistiva em 120VCA

3A com carga resistiva em 250VCA

B - Prata

10A com carga resistiva em 120VCA

6A com carga resistiva em 250VCA

G - Prata

15A com carga resistiva em 120VCA


10A com carga resistiva em 250VCA

- CORES

Obs.: Substituir # pelo código da cor desejada.

- A - azul
- B - branco
- C - amarelo
- D - verde
- E - vermelho
- F - preto - (standard)
- G - cinza
- H - marrom

RASGO PARA ENCAIXE



Espessura máxima do painel 1.5mm

BARRAS DE CODIFICAÇÃO

Tecla sem lâmpada



Referência



moldura

M8#
M9#



atuador

T8#



terminal

E2
S1
CI



contato

S
B
G

Tecla com lâmpada

16123

Referência



moldura

M8#
M9#



atuador

T9##
T10#
T11##



terminal

E2
S1



contato

S
B
G

Obs.: As teclas T9 e T11 possuem visor luminoso. É necessária a codificação de duas cores, sendo a primeira para tecla e a segunda para o visor.
Ex.: T9FE - tecla preta com visor vermelho.