

DETECTOR DE TENSÃO

MODELO: ezAlerT SeriesII

CARACTERÍSTICAS

- Indicação de tensão luminosa e sonora
- Alimentação: 2 pilhas 1,5V tipo AAA
- Dimensões: 160(A) x 20(L) x 20(P) mm
- Peso: Aprox. 55g
- Garantia: 3 (três) meses a partir da data de aquisição.



APLICAÇÕES

Este instrumento é utilizado para identificar a presença de tensão AC sem contato elétrico, assim como identificação de fase e neutro com indicação sonora e luminosa de terminais e barramentos sem isolamento energizados.

Não aplicável em cabos com isolamento.

ELÉTRICAS

- Tensão de Operação: 90V a 1000V AC
- Frequência de Operação: 48Hz a 62Hz
- Indicador de tensão: LED e Buzina

SEGURANÇA

Este instrumento está de acordo com a categoria IV 1000V de instalação conforme a norma IEC61010. Conforme norma NR-10 sempre utilize equipamentos de proteção individual.

ACESSÓRIOS

1. Manual de Instruções no Blister
2. Duas pilhas 1,5V tipo AAA



Especificações sujeitas a alterações sem prévio aviso. Figuras meramente ilustrativas.